


## ◇バージョンアップ方法


① 解凍したフォルダ内【nr6000\_up】に4個ファイルがあるのを確認します。

Form . . . . .書き換えデータフォルダ  
JNavi.adb . . . . .書き換えデータファイル  
Navi.exe . . . . .書き換えデータファイル  
manual.pdf . . . . .本マニュアル



ダウンロードして  
解凍したファイル

◎【nr6000\_up】フォルダ内



② NR6000 付属 SD カードをパソコンに接続します。 ※カードリーダーを使用する時はカードリーダーに接続

③ SD カード内の2個のフォルダをパソコンにバックアップします。


※ バックアップは必ず行なってください。データ変更に失敗した時などに必要になります。

バージョンアップに失敗した場合（SD カード内データの損傷など）弊社では一切の責任を追いかねます。

◎SDカード内



N R 6000 付属  
SD カード



→ パソコン内にバックアップします。


④ SD カード内の【Navi】フォルダを開きます。 ※3個のフォルダと3個のファイルがあります。

⑤ 【Navi】フォルダ内の【Form】フォルダと「JNavi.adb」ファイルと「Navi.exe」ファイルを削除します。


◎SDカード内



N R 6000 付属  
SD カード



◎【Navi】フォルダ内




削除




⑥ ダウンロードした【nr6000\_up】フォルダ内の【Form】フォルダと「JNavi.adb」ファイルと「Navi.exe」ファイルを  
SD カード内の【Navi】フォルダにコピーします。

⑦ コピーしたSD カードをNR6000 に入れ起動し正常に作動するか確認してください。作動すれば完了です。

⑧ 正常に作動しない場合は一度SD カード内のファイルをすべて削除して③でバックアップした2個のフォルダをSD カード内にコピーして  
再度④から作業を行なってください。



ダウンロードして  
解凍したファイル



コピー